

D-QUICK2

Digitales Mischpult

Description

Das digitale Mischpult D-QUICK2 verfügt über 20 lineare Pegeleingänge, 16 Mikrofonvorverstärker und eine Wiedergabe-Engine; 31-Band-GEQ-Prozessor; DSP-Effekt; Obwohl der Hilfsbus solche leistungsstarke Funktionen hat, ist seine Bedienung sehr einfach.

Features

- 16 Mikrofonvorverstärker mit professioneller Pegelregelung
- 20 lineare Pegeleingänge
- 8 Hilfswege
- 2 interne Effekte
- 1 Hauptausgang
- Alle Kanal-Regieraum-Ausgänge
- 2 Kopfhörerausgänge
- 100mm Präzisions-Elektroschieber
- 7-Zoll-Farb-Touchscreen, visuelle Oberfläche und Einstellungen
- 24 Bit/48KHz Abtastrate
- Programm-, Speicher-, Upload- und Kopierfunktionen
- Digitales Noise Gate
- Integrierte Effekte (zwei Typen)
- Digitaler Kompressor/Limiter
- Digitaler 4-Band-Vollparameter-EQ
- 6 DCA digitale Steuerungen für Audio oder Stummschaltung
- Gerätesperre und Entsperrfunktion, Passwortänderungsfunktion
- Fernsteuerung: Ethernet oder USB
- iPad App Editor für drahtlose Steuerung
- Optionale Modulerweiterungsschnittstellen: Mehrspuriges USB-Audio-Aufnahmemodul, CobraNet-Modul, Dante-Modul, etc.

Technical specifications

Mikrofoneingang	Elektronisch symmetriert
Frequenzgang Direktausgang	20Hz-20KHz 0dBu ± 1,5dB
Hauptausgang Verzerrung (THDN)	0,01% bei 0dBu 1 KHz
Signal-Rausch-Verhältnis	107dB
Maximaler Eingangspegel	+22dBu
Phantomspannung (+/-3V)	+48VDC

Physical specifications

Linearer Eingang	Unsymmetrisch
Frequenzgang Direktausgang	20Hz-20KHz 0dBu ± 1,5dB
Hauptausgang Verzerrung (THDN)	0,01% bei 0dBu 1KHz
Verstärkung	-15dBu~+35dBu
Maximaler Eingangspegel (0dBu Verstärkung)	+20dBu
17~18/9~20 Stereoeingang	Symmetrisch (2 Stereopaare)
Hauptausgang Frequenzgang	20Hz-20KHz bei 0dBu ± 1,5dB
Hauptausgang Verzerrung (THDN)	0,01% bei 0dBu 1KHz
Verstärkung	∞ bis +10dBu
Hauptausgang	
Maximaler Ausgangspegel	
AUX1~4 Ausgang	+20dBu
Maximaler Ausgangspegel	
SUB1-4 Ausgang	+20dBu
Maximaler Ausgangspegel	+20dBu